

GUARD ALARM

happysheep

Tenir les grands prédateurs à distance de vos animaux

La nouvelle alarme lumineuse clignotante pour repousser les hôtes indésirables autour de l'enclos de nuit, de la ferme ou du pâturage. L'effet lumineux et surprenant, déclenché par un capteur de mouvement, aucun grand prédateur ne pourra s'y habituer.

Description de l'appareil

Double capteur de mouvement

Infrarouge et radar (10 m)
Angle de réaction 120°

Capteur de luminosité

Détecte la lumière du jour et assure une gestion optimale de la batterie

Lampe témoin

Après 6 secondes, le flash d'alarme est activé
Par nombre de clignotement, le voyant rouge indique le mode d'alarme de 1 à 5

Niveau de la batterie et indicateur de charge

Indicateur des modes d'alarme de 1 à 5

Support magnétique rabattable

Fixation avec clou ou attache-câble



Alarme sonore

Signal d'alarme
86.5 DB

Lampe LED stroboscopique (flash) haute puissance

Stroboscope bleu et blanc
15 W / 1300 lumens



Réglage de l'alarm

Mode d'alarme de 1 à 5

Interrupteur on/off

Éclairage à 3 niveaux
300/650/1300 lumens

Connexion USB-C

Fonctionnement sur batterie 3.7 V (2600 mAh Li-Ion)
Prise secteur 230 V / module solaire 7 W
Durée de vie de la batterie, env. 4 semaines (mode 2)

GUARD ALARM

happysheep

Dissuasion flexible et sélectionnable

L'utilisation ciblée permet d'empêcher la circulation d'un grand prédateur le long d'une clôture. Que ce soit comme protection supplémentaire et active d'un parc de nuit ou pour surveiller l'entrée d'une étable, ce nouvel outil permet d'agir efficacement contre la forte présence du loup.

Positionnement

Le GuardAlarm® est positionné aux endroits névralgiques de la clôture. L'expérience a montré que les loups rôdent autour d'un pâturage de moutons jusqu'à ce qu'ils trouvent un point faible dans le système de clôture. Dans le pire des cas, les prédateurs provoquent une agitation ciblée du troupeau, jusqu'à ce que les moutons franchissent eux-mêmes la clôture protectrice du pâturage. Lors de l'installation, il faut mettre l'accent sur les ruisseaux, les ponts, les lisières de forêt, les passages à faune et les passages de pâturage.

Montage avec chargeur solaire

Pour la combinaison avec le chargeur solaire, il existe séparément une tige de mise à terre avec des possibilités de fixation optimales.



Conseil:

Selon la taille du pâturage, plusieurs GuardAlarm® peuvent être utilisés. Il est recommandé de positionner intelligemment les flashes d'alarme de temps en temps à de nouveaux endroits.



Film
GuardAlarm®



Fonctions d'alarme déclenchées par le capteur de mouvement:

Mode 1	Éclairage de veille avec 650 lumens	Au crépuscule et la nuit
Mode 2	Flash LED haute puissance	Au crépuscule et la nuit
Mode 3	Signal d'alarme acoustique	Jour et nuit
Mode 4	Signal d'alarme acoustique combiné Flash LED haute puissance	Jour et nuit Au crépuscule et la nuit
Mode 5	Signal d'alarme acoustique combiné Flash LED haute puissance	Au crépuscule et la nuit Au crépuscule et la nuit